

Phaser® 3100MFP

Imprimante multifonctions noir et blanc A4

La productivité à la portée de tous

Dotée de tout un ensemble de fonctionnalités utiles à un prix qui vous surprendra, la Phaser 3100MFP met l'impression, la copie, la numérisation et la télécopie laser à votre portée comme jamais auparavant. Elle est idéale pour un groupe de cinq utilisateurs maximum.



Une imprimante avec plus de fonctionnalités pour un moindre coût

- Les vitesses d'impression et de copie de 20 ppm, ainsi qu'un temps de sortie de première page ultrarapide vous permettent de suivre le rythme effréné de votre groupe de travail.
- Numérisez directement vers votre ordinateur en noir et blanc et en couleur pour un accès et une organisation plus simples.
- Le puissant logiciel de reconnaissance des caractères transforme vos documents papier en documents électroniques modifiables.
- Des fonctionnalités de copie et d'impression de pointes, telles que la copie de carte d'identité et l'impression N-up simplifient les travaux.
- Des fonctions disponibles en option, telles que la mise en réseau sans fil et le VoIP, vous offrent encore plus de flexibilité.
- Le mode d'économie de toner (mode ECO) ainsi que la conformité Energy Star sont synonymes de bienfaits aussi bien pour l'environnement que pour votre budget.

Confort d'utilisation total

- Outre l'installation et le fonctionnement simplifiés, vous disposez d'un panneau avant qui vous permet à distance de bénéficier des différentes fonctionnalités d'une simple pression.
- La configuration avec télécopieur inclut un clavier complet pour la saisie simplifiée du texte.
- L'impression et la numérisation directes USB permettent d'enregistrer ou d'imprimer directement depuis le périphérique de stockage USB de votre choix, sans ordinateur.
- Le pilote d'impression bidirectionnel intuitif propose des mises à jour utiles sur l'état du périphérique.
- La qualité, la fiabilité et les performances exceptionnelles de Xerox sont renforcées par une garantie d'un an sur site et l'extension de garantie optionnelle.

Solution idéale

- Imprimez, copiez, numérisez et télécopiez. Traitez un plus grand nombre de tâches bureautiques importantes avec un seul périphérique et profitez d'un gain de place.
- La configuration avec chargeur automatique de documents permet de numériser, de copier et de télécopier rapidement les travaux composés de plusieurs pages.

● ● ● Impression / Copie /
● ● ● Numérisation / Télécopie

A4

20 ppm

L x P x H:
447 x 386 x 344 mm



Phaser 3100MFP/S

Phaser® 3100MFP



	Phaser 3100MFP/S	Phaser 3100MFP/X
Vitesse	20 ppm	
Cycle opératoire	Jusqu'à 10 000 pages/mois.	
Gestion du papier Alimentation papier En standard	Plateau	Chargeur automatique de documents (CAD) : 50 feuilles ; Formats personnalisés : de 142 x 147 mm à 216 x 356 mm
	Magasin principal : 250 feuilles ; Formats : A4, A5 Alimentation manuelle : 1 feuille ; Formats : A6 à A4	
Sortie papier	50 feuilles, face imprimée vers le bas	
Copie Temps de sortie de première page	8,5 secondes seulement	
Résolution (max.)	Jusqu'à 600 x 600 ppp	
Fonctions de copie	Copie de carte d'identité, affiche, mode d'économie de toner (mode ECO), réduction/agrandissement, recto-verso manuel, clonage, ajustement automatique	Copie de carte d'identité, affiche, mode d'économie de toner (mode ECO), réduction/agrandissement, recto-verso manuel, clonage, ajustement automatique, assemblage, N-up
Impression Temps de sortie de première page	13 secondes seulement	
Résolution (max.)	Jusqu'à 600 x 600 ppp	
Mémoire	32 Mo	
Connectivité	USB 2.0, réseau sans fil (en option)	
Langages	GDI	
Fonctions d'impression	Filigranes, impression N-up, superpositions	Filigranes, impression N-up, superpositions, calendriers
Numérisation Destinations de numérisation	Numérisation vers bureau, numérisation vers lecteur USB Thumbdrive, numérisation vers applications TWAIN/WIA	
Fonctions de numérisation	Jusqu'à 4 800 x 4 800 ppp interpolée, 600 x 600 ppp optique, numérisation couleur, Nuance® PaperPort® SE 11.0	Jusqu'à 4 800 x 4 800 ppp interpolée, 600 x 600 ppp optique, numérisation couleur, Nuance® PaperPort® SE 11.0, ABBYY FineReader™
Télécopie	N/D	Télécopieur intégré (33,6 Kbits/s avec compression M/MR/MMR/JBIG), télécopieur PC
Fonctions de télécopie	N/D	Réception sécurisée des télécopies, répertoire de 250 numéros/32 listes de diffusion, 31 boîtes aux lettres, interrogation, renumérotation automatique, journal, rapports de confirmation, diffusion de télécopie, réception mémoire, télécopie différée, répondeur de télécopie, réacheminement des télécopies, réception vers lecteur de mémoire USB, capacité d'envoi de SMS
Garantie	Garantie d'un an sur site. Extension de garantie optionnelle.	

Gestion de l'équipement

Logiciel Xerox Companion Suite

Pilotes d'impression

Windows® 2000/XP (32/64 bits)/Vista/2003 Server ;
(32/64 bits) ; Mac 10.3 à 10.5 ; Linux Red Hat 8 à 9,
Debian, Fedora, Ubuntu, Suse 9.2 et versions ultérieures

Gestion papier

Magasin principal : de 60 à 105 g/m²
Alimentation manuelle : de 52 à 162 g/m²
CAD : de 60 à 90 g/m²

Types de supports : papier ordinaire, enveloppes, transparents

Environnement d'utilisation

Température : de 10 à 32 °C
Humidité relative : de 15 à 80 %
Niveaux de pression sonore : en mode Veille : < 30 dB(A),
en préchauffage : < 40 dB(A), en copie : < 63 dB(A),
en impression : < 53 dB(A)

Caractéristiques électriques

Alimentation : de 220 à 240 V c.a., 50/60 Hz
Consommation électrique : 340 W
Mode économie d'énergie : moins de 12 W
Temps de préchauffage (à partir du mode économie d'énergie) :
21 secondes ou moins
Conforme à la norme ENERGY STAR®

Dimensions du produit (L x P x H)

3100MFP/S : 447 x 386 x 344 mm ;
Poids : 11,6 kg
3100MFP/X : 447 x 386 x 412 mm ;
Poids : 13 kg

Certifications

FCC partie 15, classe B, enregistrée UL Cred 7 60950-1/CSA
60950-1-03, marquage CE applicable conformément aux
directives 2006/95/EC, 2004/108/EC et 1999/5/EC

Inclus dans la boîte

- Phaser 3100MFP
- Cartouche d'impression (1 500 pages¹)
- CD du logiciel et de la documentation, guide d'installation rapide, fascicule de garantie, carte d'enregistrement
- CD d'installation du logiciel de numérisation
- Câble USB
- Cordon téléphonique (avec la configuration Télécopieur)
- Cordon d'alimentation

Programme de recyclage des consommables

Les consommables destinés à l'imprimante Phaser 3100MFP font partie du programme de recyclage des consommables Xerox Green World Alliance. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Green World Alliance à l'adresse www.xerox.com/gwa



La Phaser 3100MFP/X est équipée d'un clavier complet.

Consommables

Cartouche d'impression haute capacité : 106R01379
4 000 pages¹
Cartouche d'impression à capacité standard : 106R01378
2 200 pages¹

Options

Téléphone sans fil numérique² 097N01694
Adaptateur VoIP²
Adaptateur de réseau sans fil USB² 097N01683

¹ Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

² Disponible après le lancement.



France

Tél : 08 11 60 06 36

Belgique

078/16.60.43

Luxembourg

Tél : 08 11 60 06 36

Suisse

Tél : 084 200 00 41

